



技术参数

供电: AC88 ~ 256V 50/60Hz, 宽电压输入
输入路数: 3路DMX信号输入, 8路输出
通讯协议: DMX 512/1990 信号
产品名称: 多路DMX512信号输入同步处理器
型号: KM-T308
品牌: KEMA珂玛
重量 1.75Kg
颜色: 灰色
尺寸: 482×173×46mm
安装方式: 机柜式
控制: 电源开关
整机功耗: 小于10W
接线方式: 3+, 2-, 1屏蔽, 采用纽崔克 三芯带卡位信号卡依插
电源手拉手: AC IN输入/AC OUT连接下一台
输入输出指示灯: 输入端红色指示灯常亮, 输出端绿色指示灯常亮, 无信号输入时, 指示灯都不亮。

规格参数

用途:

1、多路DMX512信号输入同步处理器, 是有3台调光台从不同位置同时输入信号到同步器, 控制同一组灯具, 同步器对信号进行处理, 值大优先 (HTP), 后动优先(LTP)两种模式控制

①值大优先 (HTP)模式:

A、B、C三路都输入DMX信号时, 各通道按照值大优先输出

②后动优先(LTP)模式:

输出到OUTPUT 1-8的DMX信号来自输入口A、B、C的合并。

它将比较3个输入口上的通道数值, 并将三个输入口中每个DMX通道的最新数值输出到OUTPUT 1-8口。

2、每路输入与每路输出信号均采用最新隔离技术完全隔离

3、3路DMX信号输入, 8路输出

4、每路DMX输出口都有超强驱动能力

5、输入和输出端口采用抗浪涌保护措施, 极不容易损坏

6、符合 CE 标准, UL 标准和 GB7000.15-2000 标准